

Anleitung zum Austausch einer TSE für die Sharp-Kassenmodelle XE-A137X / XE-A147X



Vielen Dank für Ihre Bestellung der neuen TSE bei Primadruck Kassensysteme GmbH.

Gerne unterstützen wir Sie mit dieser Anleitung bei dem Wechsel der TSE-Karte bei Ihrer Sharp-Registrierkasse. Bitte nehmen Sie sich hierfür ca. 5 Minuten Zeit, lesen Sie sich die nachfolgende Anleitung in Ruhe durch und arbeiten Sie die einzelnen Punkte Schritt für Schritt ab.

Falls Sie trotzdem Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere dafür eingerichtete Service-Hotline

Service-Nummer: 09001 200 250*

(EUR 1,29/min inkl. Mwst pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Handy-Tarife können abweichen)

Hinweis: Primadruck Kassensysteme GmbH kann und darf mit diesen Informationen keine steuer- oder rechtsberatende Funktion übernehmen. Bitte wenden Sie sich an einen Steuerberater und/oder Rechtsanwalt, wenn Sie weitere rechtlich relevante Informationen benötigen. Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Inhalte übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

1. Allgemeine Hinweise



Bevor Sie mit dem Austausch der TSE beginnen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- a)
Überprüfen Sie, ob auf der Kassenrolle ausreichend Papier vorhanden ist.
- b)
Um eine Swissbit SD-Karte (TSE) außer Betrieb zu setzen, müssen zuvor der allgemeine tägliche sowie periodische Nullstellungsbericht (Z1 und Z2) durchgeführt werden.
- c)
Falls Sie Ihre alte Swissbit SD-Karte (TSE) bereits Ihrem zuständigen Finanzamt gemeldet haben, muss auch die Außerbetriebnahme dieser TSE wieder dort gemeldet werden.
- d)
Nehmen Sie nach der Durchführung des Tagesberichtes (siehe b) die alte TSE-Karte heraus. Durch leichtes Andrücken auf die TSE-Karte wird diese entriegelt und kann entnommen werden.
- e)
Setzen Sie die neue TSE-Karte ein.


WICHTIG!



Bitte beachten Sie, dass die Beschriftung der einzelnen Tasten bei von uns programmierten Kassen abweichen kann!



Den Modus-Schlüssel in die Z/PGM Schlossposition bringen und belassen und alle nachfolgenden Job-Codes ausführen.



Für die mit X gekennzeichneten Eingaben die Zehnertastatur der Kasse nutzen.



2. Programmieren der PUK

JOB Code #622

Tasteneingabefolge



XXXXXX ist die eigene erstellte 6-stellige PUK z.B. 123456
Eingabe mit den Ziffern

3. Programmieren der Admin PIN

JOB Code #623

Tasteneingabefolge



XXXXX ist die eigene erstellte 5-stellige Admin PIN z.B. 12345
Eingabe mit den Ziffern

4. Programmieren der Time Admin PIN

JOB Code #624

Tasteneingabefolge



XXXXX ist die eigene erstellte 5-stellige Time Admin PIN z.B. 12345
Eingabe mit den Ziffern

5. Inbetriebnahme der neuen Swissbit SD-Karte (TSE)

Durch das Ausführen des folgenden JOB Codes wird die Swissbit SD-Karte (TSE) mit den eingegebenen Daten initialisiert und für die Verwendung betriebsbereit gemacht.

JOB Code #626

Tasteneingabefolge



Automatischer Ausdruck der „PUK/PIN“ Information und der „Amtlichen Formulardaten“ für die Registrierung bei der zuständigen Finanzbehörde nach erfolgter Aktivierung.

```
KASSEN-ID: :9876543
15/01/20 10:15 000000#000008

*PGM*
PUK 123456
ADMIN PIN 12345
TIME ADMIN PIN 12345
```

```
KASSEN-ID: :9876543
15/01/20 10:15 000000#000009

*PGM*
*AMTLICHE FORMULARDATEN*

KASSEN-SERIENNUMMER
:9876543

TSE-SERIENNUMMER
DC1DE45CF073A9A3CE8CD5B650A60E
AB30D5C5592A8091C87B6E091AADBB
3F6C
```

Bitte beachten Sie, dass diese neu in Betrieb genommene Swissbit SD-Karte (TSE) bei Ihrer zuständigen Finanzbehörde registriert werden muss.

6. Ordner zur Datenspeicherung anlegen

Den Schlüssel auf Z/PGM drehen

JOB Code #140

Tasteneingabefolge



Das Verzeichnis **SHARP\ECRXXX14** und weitere Unterverzeichnisse werden angelegt.

7. Alle Programmdateien in den zuvor angelegten Ordner sichern

Den Schlüssel auf Z/PGM drehen

JOB Code #141

Tasteneingabefolge



**Die Inbetriebnahme der neuen Swissbit SD-Karte (TSE)
ist hiermit abgeschlossen.**



Sollten Sie noch Unterstützung beim Einrichten der TSE benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere dafür eingerichtete Service-Hotline

Service-Nummer: 09001 200 250*

(EUR 1,29/min inkl. MwSt pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Handy-Tarife können abweichen)

Hinweis: Primadruck Kassensysteme GmbH kann und darf mit diesen Informationen keine steuer- oder rechtsberatende Funktion übernehmen. Bitte wenden Sie sich an einen Steuerberater und/oder Rechtsanwalt, wenn Sie weitere rechtlich relevante Informationen benötigen. Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Inhalte übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.